

Direen VE12/1500

1.5 kW · Batería 12 V · Salida 120 Vac · Carga solar y por red

Marca propia Direen · Respaldo para el hogar



1.5 kW de salida a 120 Vac

Respaldo básico: luces, TV, internet, abanicos

Batería de 12 V

Con una batería Direen 12V 100Ah o 200Ah

Entrada solar + entrada de red

Carga la batería con paneles o con la red

Pantalla LCD y LEDs de estado

Indicadores PV · AC · batería · alarma

Instalación sencilla

Borneras AC INPUT, OUTPUT e IN PV

SALIDA DEL INVERSOR

Potencia nominal	1,500 W
Voltaje de salida	120 Vac
Frecuencia	60 Hz
Conexión de salida	Bornera OUTPUT (L / N)

BATERÍA

Voltaje nominal	12 Vdc
Batería recomendada	Direen 12V 100Ah (1.28 kWh) o 200Ah (2.56 kWh)
Conexión	Conectores rápidos de potencia (+ / -)

ENTRADA SOLAR (PV)

Cargador solar	Integrado
Conexión	Bornera IN PV (PV- / PV+)

ENTRADA DE RED (AC)

Carga desde la red	Sí
Conexión	Bornera AC INPUT (G / L / N)
Transferencia	Automática entre red y batería

INTERFAZ

Pantalla	LCD
Indicadores LED	PV · AC · batería · alarma
Botones	ON/OFF · UP/DOWN · ESC

APLICACIÓN

Uso típico	Respaldo residencial básico
Cargas sugeridas	Iluminación, TV, router, abanicos, cargadores